

QUADRO ELETTRONICO LG 2085

Programmatore elettronico per il comando di 5 motori singolarmente e/o simultaneamente, in modo manuale, per l'automazione di tapparelle e tende da sole.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione : 230 VAC 50-60Hz
- Uscita per ogni motore : 500 W Max.
- Temperatura d'esercizio : -20 ÷ 85 °C
- Dimensioni : 240x185x110mm.

MODALITA' DI UTILIZZO:

- 1) Comando manuale per ogni singolo motore.
- 2) Comando manuale centralizzato.

1) COMANDO MANUALE PER OGNI SINGOLO MOTORE

La centrale dispone di 5 ingressi (INPUT 1-2-3-4-5) per il collegamento di 5 pulsantiere APRE/CHIUDE, ad ogni ingresso è associato il rispettivo motore (MOTORE 1-2-3-4-5), mantenendo costantemente attivato il comando di apertura o chiusura, si otterrà l'azionamento del rispettivo motore.

2) COMANDO MANUALE CENTRALIZZATO

La centrale dispone di un ingresso (GEN. SLAVE) per il collegamento di una pulsantiera APRE/CHIUDE, mantenendo costantemente attivato il comando di apertura o chiusura, si otterrà l'azionamento di tutte le 5 uscite motore per il senso di marcia selezionato.

RAGGRUPPAMENTO DI DUE O PIU' CENTRALI PER IL COMANDO SIMULTANEO:

Raggruppamento per il comando manuale centralizzato (1x **LG 2085** + n. x **LG 2085**).

Ogni centrale dispone di un ingresso (GEN. SLAVE) per il comando simultaneo dei 5 motori in modo manuale, connettendo in parallelo agli stessi ingressi un'altra identica centrale e poi collegandovi una pulsantiera APRE/CHIUDE, otterremo il seguente funzionamento : mantenendo costantemente attivato il comando di apertura o chiusura, si otterrà l'azionamento di tutte le uscite motore per il senso di marcia selezionato.

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO :

N°5 INGRESSI APRE/CHIUDE MANUALI SINGOLI PER MOTOR E

N°1 INGRESSO APRE/CHIUDE MANUALE GENERALE

